

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Блок питания БПи-3В



Основные технические характеристики

Цепь	Конт.	Напряжение	Ток
220В, 50 Г	10, 11	Сеть ~ 220	–
U _p	1, 2	= 12 В	500 мА им п.
U _{DA}	3, 4	= 9 В	100 мА
U _{RS}	5, 6	= 9 В	100 мА

Класс электробезопасности от поражения электрическим током II.

Входные параметры

диапазон входного напряжения, В	175...264
частота сети, Гц	47...50
ударный входной ток при макс. вх. напряжении, А	8

Выходные параметры

установка выходного напряжения, В	12 +-2% / 9+-3%
максимальный выходной ток, А	0,5(12В) / 0,15(9В)
минимальный выходной ток, А	0
размах пульсаций выходного напряжения, мВ	20(12В) / 5(9В)
отклонение выходного напряжения 12В при динамическом изменении тока нагрузки до 0,5 А, мВ	150
максимальная выходная мощность, Вт	10
время установления выходного напряжения, мс	100
защита от кз и перегрузок по току	самовосстановл.
тепловая защита, град.С	+100

Массогабаритные параметры



вес, кг	0,17
габаритные размеры, мм	111 – 50 – 21

Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха от 0 до +50 °С;
- относительная влажность, не более 95% при 25 °С;

- атмосферное давление 84-107 кПа;
- степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ14254-IP 20.

Габаритные и установочные размеры



* Габаритные размеры.

** Размеры отверстий для крепления блока питания в монтажном щите.

1 – изолирующая прокладка под сетевой клеммный разъем (стеклотекстолит толщиной 0,5 мм);

2 – изолирующая прокладка под клеммные разъемы на выходе блока питания (стеклотекстолит толщиной 0,5 мм). Клемма заземления при эксплуатации должна быть надежно соединена медным проводом сечением не менее 0,22 мм² с защитным заземлением.

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Бренд: ТБН «Энергосервис»