

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Блоки питания серии МП36С



Блоки питания предназначены для использования во взрывобезопасных, не содержащих коррозионно-активных агентов средах на высотах над уровнем моря не более 1000 м.

Блоки питания в стальном корпусе предназначены для настенной установки, по способу защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0

Блоки питания в пластмассовых корпусах предназначены для установки на DIN-рейку 35 мм, по способу защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу II по ГОСТ 12.2.007.0

Электропитание блоков питания осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 187-242 В частотой 50 ± 2 Гц

Нормы качества электропитания блоков питания – по ГОСТ 13109

Ток, потребляемый блоками питания от сети 220 В:

- не более 75 мАэфф для блоков питания МП36С1.24.150D4 и МП36С1.2.4.150М
- не более 50 мАэфф для остальных блоков питания

Обозначение блока питания	Количество изолированных выходных каналов	Выходное напряжение канала, В	Ток нагрузки канала, мА
МП36С1.09.300М	1	9	0-300
МП36С1.09.300D3			
МП36С1.12.050М	12	0-50	
МП36С1.12.050D3			
МП36С1.12.220М	0-220		
МП36С1.12.220D4			
МП36С1.24.030М	24	0-30	
МП36С1.24.030D3			

МП36С1.24.050М	0-50	
МП36С1.24.050D3		
МП36С1.24.100М	0-100	
МП36С1.24.100D4		
МП36С1.24.120М	0-120	
МП36С1.24.120D4		
МП36С1.24.150М	0-150	
МП36С1.24.150D4		
МП36С1.36.030М	36	0-30
МП36С1.36.030D3		
МП36С1.36.075М		
МП36С1.36.075D3	0-75	
МП36С1.36.075D4		

МП36С2.12.050М	2	12	0-50
МП36С2.12.050D3			
МП36С2.24.030М	24	0-30	
МП36С2.24.030D3			
МП36С2.24.050М	0-50		
МП36С2.24.050D3			
МП36С2.36.030М	36	0-30	
МП36С2.36.030D3			

Блоки питания соответствуют нормам электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011, ГОСТ 32132.3, критерий В

Масса и габаритные размеры блоков питания МП36С приведены в таблице:

Корпус		Габаритные размеры не более, мм	Масса не более, кг	Материал
М	130 x 61 x 50		0,50	сталь
D3	54 x 96 x58		0,33	Поликарбонат/ ABS UL94-VO

Средняя наработка на отказ: 250000 ч.

Средний срок службы блоков питания, не менее: 10 лет.

Срок сохраняемости, не менее: 12 лет

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Бренд: МОДУЛЬ М